

Hoja de datos gama de productos

## ORIGINAL - PLASTIC MF BASE

Pieza de recambio original



### Piezas originales de recambio económicas para camiones

Con las lámparas de señalización ORIGINAL para tarjetas de circuito impresas, OSRAM ofrece una amplia gama de productos de recambios originales para camiones. Estas lámparas con calidad OEM fiable de OSRAM pueden ser utilizadas como iluminación de instrumentos e interruptores.



Datos técnicos


Descripción del producto	Datos eléctricos					Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Flujo luminoso
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	1,6 W	24 V	1 W	±10 %	28,0 V	6,4 lm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	1,6 W	24 V	1 W	±10 %	28,0 V	6,4 lm

Descripción del producto	Tolerancia de flujo luminoso	Physical Attributes & Dimensions		
		Casquillo (denominación estándar)	Largo	Diámetro
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	±25 %	BX8.5d	23.5 mm	5 mm
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	±25 %	B8.5d	23.5 mm	5 mm

Descripción del producto	Colores y materiales	Duración de vida		Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
	Color del casquillo	Duración B3	Vida útil Tc	Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	Cobre	400 hr	2000 hr	4008321297211   4008321018984	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	Gris pizarra	400 hr	2000 hr	4050300891606   4008321018861	No contiene sustancias declarables

Descripción del producto	Nº de declaración en la base de datos SCIP
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MFX	No contiene sustancias declarables
ORIGINAL - PLASTIC MF BASE 2741MF	No contiene sustancias declarables

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

