QUICKTRONIC DIM T8

ECE para FL y CFL, regulable desde 1....10 V

Características del producto

- Control mediante interfaz 1...10 V
- Tensión de suministro: 220...240 V
- Frecuencia de línea: 0 Hz | 50 Hz | 60 Hz
- Tensión de línea: 198...264 V
- Rango de regulación: 1...100 % de flujo luminoso
- Arranque de las lámparas: en el transcurso de 0,6 s
- Vida útil: > 100.000 h (para T = 65 °C a T_C)
- Desconexión automática de lámparas defectuosas y al final de su vida útil (EoL T.2)
- Índice de eficiencia energética EEI: A1 BAT
- Potencia extra para el funcionamiento estable de la lámpara
- Protección de sobretemperatura: Gestión térmica a temperaturas t_c elevadas
- Seguridad: según EN 61347-2-3

Beneficios del producto

- Mismo flujo luminoso con tensión continua y tensión alterna
- Perfecto arranque de las lámparas para aplicaciones con sensores de movimiento
- Lámparas de regulación o de amalgama sin parpadeos o vida útil reducida
- Eficiencia energética muy alta gracias a la tecnología Cut-Off
- Reencendido automático tras el reemplazo de lámpara
- Los ECE cumplen con la norma MINERGIE, gracias a su muy bajo consumo de stand-by

Áreas de aplicación

- Apto para uso en instalaciones de iluminación de emergencia según EN 50172/DIN VDE 0108-100
- Instalación en sistemas de iluminación de emergencia conforme a IEC 61347-2-3, apéndice J
- Industria
- Oficinas diáfanas, pasillos y recintos del almacén
- Edificios públicos
- Apto para luminarias con clase de protección I

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Texto de la hoja técni

- In order to achieve good radio interference suppression:1. Keep the cable between ECG and lamp as short as possible.2. The single lamp wires must be routed as close as possible to each other, whereas the lines of the different lamp ends must be routed separately.

Soporte ventas y técnico

Soporte ventas y técnico www.osram.es

Ecodesign regulation information:

Intended for use with LED modules.
The forward voltage of the LED light source shall be within the defined operating window of the control gear in all operating conditions including dimming if applicable.

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

© 2024, Inventronics GmbH. "Todos los derechos reservados. Inventronics es el titular de la licencia de la marca OSRAM. OSRAM es una marca comercial de ams OSRAM".