

Hoja de datos gama de productos

# ORIGINAL MINIXEN

Pieza de recambio original



## Piezas originales de recambio económicas

Las lámparas de señalización ORIGINAL MINIXEN para vehículos pueden ser utilizadas como iluminación interior así como de lectura. Descubra estos recambios originales de OSRAM con calidad OEM fiable y una amplia gama de productos.



## Hoja de datos gama de productos

### Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos					Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	
ORIGINAL MINIXEN 2886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	85 lm
ORIGINAL MINIXEN 3886X	6 W	12 V	6 W	±10 %	13,5 V	80 lm
Descripción del producto	Physical Attributes & Dimensions					Duración de vida
	Casquillo (denominación estándar)	Largo	Diámetro	Duración B3		
ORIGINAL MINIXEN 2886X	W2.1x9.5d	26.8 mm	10.0 mm	400 hr		
ORIGINAL MINIXEN 3886X	BA9s	27.4 mm	9 mm	400 hr		
Descripción del producto	Vida útil Tc	Certificado s & Normas	Información medioambiental y regulatoria			Nº de declaración en la base de datos SCIP
			Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)			
ORIGINAL MINIXEN 2886X	1000 hr	-	4050300888668   4052899560604   4008321094667	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables	
ORIGINAL MINIXEN 3886X	1000 hr	-	4050300885896   4008321095787	No contiene sustancias declarables	No contiene sustancias declarables	

# Hoja de datos gama de productos

## Descarga datos

### Fichero



User instruction

GPRS\_Instrucciones símbolos de seguridad

### Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

### Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

