

Pieza de recambio original



Las lámparas de señalización ORIGINAL MINIXEN para vehículos pueden ser utilizadas como iluminación interior así como de lectura. Descubra estos recambios originales de OSRAM con calidad OEM fiable y una amplia gama de productos.



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Información de producto		Datos eléctricos				
	Referencia para pedido	Aplicación (Categoría y producto específico)	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba
ORIGINAL MINIXEN 2886X	2886X	Lámpara auxiliar	6 W	120 V	600 W	±10 %	13,5 V
ORIGINAL MINIXEN 3886X	3886X	Lámpara auxiliar	6 W	12,0 V	6,00 W	±10 %	13,5 V

Descripción del producto	Datos Fotométricos	Dimensiones y peso		Duración de vida		Datos adicionales del producto	Capacidades
	Flujo luminoso	Largo	Diámetro	Duración B3	Vida útil Tc	Casquillo (denominación estándar)	Tecnología
ORIGINAL MINIXEN 2886X	85 lm	268 mm	1000 mm	400 h	1000 h	W2.1x9.5d	AUX
ORIGINAL MINIXEN 3886X	80 lm	27,4 mm	9 mm	400 h	1000 h	BA9s	AUX

Descripción del producto	Certificados & Normas	Environmental information Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
	Categoría ECE	Date of Declaration	Primary Article Identifier	Candidate List Substance 1
ORIGINAL MINIXEN 2886X	-	05-03-2024	4050300888668 4008321094667 4052899560604	No declarable substances contained
ORIGINAL MINIXEN 3886X	-	05-03-2024	4050300885896 4008321095787	No declarable substances contained

Descripción del producto	Declaration No. in SCIP database
ORIGINAL MINIXEN 2886X	In work
ORIGINAL MINIXEN 3886X	In work

Hoja de datos gama de productos

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

