

Hoja de datos gama de productos

LEDDriving BASIC R10W



Hoja de datos gama de productos

Datos técnicos

Descripción del producto	Datos eléctricos					Datos Fotométricos
	Entrada de potencia	Tensión nominal	Potencia nominal	Tolerancia de entrada de potencia	Tensión de prueba	Flujo luminoso
LEDriving BASIC $\triangleq$ R10W	1,44 W	12 V	1 W	± 20 %	13,5 V	85 lm

Descripción del producto	Physical Attributes & Dimensions			Duración de vida
	Casquillo (denominación estándar)	Largo	Diámetro	Duración B3
LEDriving BASIC $\triangleq$ R10W	BA15s	29.0 mm	19.0 mm	2000 hr

Descripción del producto	Vida útil Tc	Información medioambiental y regulatoria Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)		
		Identificador principal del artículo	Lista de candidatos Sustancia 1	Nº CAS de la sustancia 1
LEDriving BASIC $\triangleq$ R10W	2000 hr	4052899414570 4052899463141 4052899414594 4052899463356	Lead	7439-92-1

Descripción del producto	Instrucción de uso seguro	Nº de declaración en la base de datos SCIP
LEDriving BASIC $\triangleq$ R10W	La identificación de la sustancia de la lista de sustancias candidatas es suficiente para permitir el uso seguro del artículo.	1068a570-b34f-446b-84ce-0f878db5b787 2115fbba-97ea-4065-9557-f01077d71065 3d88abbd-dd35-4bb0-bea6-4442158e669d b202dc8f-679a-4862-8048-9e2fbcf9ed99 dcfc1ce0-153b-4d18-a86d-faf190a5a112

Descarga datos

Fichero	
	User instruction GPRS_Instrucciones símbolos de seguridad
	Brochures LEDiving Retrofits - Exchange overview (EN)

Aviso legal

No conforme a ECESólo aprobado para uso off-road. Esto significa que no deben usarse en vías públicas en ninguna aplicación exterior. Su uso en vías públicas tiene como consecuencia la pérdida del permiso del vehículo y la pérdida de la cobertura del seguro.

Referencias / links

Las condiciones de garantía están disponibles en www.osram.com/am-guarantee

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.

