

LEDinspect Flood 10W

Luces de inspección



1000 lm

Luz blanca y brillante por medio de LEDs de alto rendimiento



Batería recargable

Tiempo de funcionamiento de hasta 5 h (máximo)/ hasta 10 h (mínimo)/ hasta 12 h (parpadeo)



Repelente de agua y suciedad

Protección contra la entrada de partículas con $\varnothing \geq 1.0$ mm y contra salpicaduras de agua según IP54 / IK06



Luz es versatilidad

Esta lámpara de inspección de alta calidad es perfecta para uso profesional y privado. Para una variedad de aplicaciones, por ejemplo para una iluminación amplia y de gran superficie de habitaciones, áreas y superficies. Con tres funciones de luz - alta, baja y parpadeo - 25 LEDs, 10 vatios y hasta 6000 Kelvin y una batería recargable de litio de 3,7 V 4000 mAh, este faro tiene un tiempo de funcionamiento de hasta 5 h (máximo)/ hasta 10 h (mínimo)/ hasta a 20 h (parpadeo). Con la clase de protección IP54, IK06, este faro está protegido contra la entrada de partículas con $\varnothing \geq 1,0$ mm y contra las salpicaduras de agua. También se puede utilizar como banco de energía ya que tiene integradas 2 conexiones USB. Este foco LED es fácil de transportar, tiene una superficie antideslizante y repelente a la suciedad, contiene un soporte angular integrado e imanes para trabajar con las manos libres y una fácil fijación, y por lo tanto es ideal como lámpara de trabajo para actividades manuales, reparaciones de coches, renovación y trabajos de pintura. OSRAM también ofrece una garantía de 2 años para este producto*.

Hoja de datos gama de productos

Advertencia de aplicación:

Para obtener información más detallada sobre la aplicación y los gráficos, consulte la hoja de datos del producto.

Aviso legal:

Sujeto a cambios sin previo aviso. Salvo error u omisión. Siempre asegúrese de usar la versión más reciente.

*consulte las condiciones exactas en:

www.osram.es/garantia-automovil

Consejos de aplicación

Para más información detallada sobre la aplicación y gráficos vea la hoja de datos del producto.

Aviso

Sujeto a cambios sin aviso. Excepto errores y omisiones. Asegúrese de utilizar la emisión más reciente.